

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50000



- Komfortable Bedienung und Programmierung an der Zentrale und am integrierten Web Server
- Einfache Konfiguration und Diagnosemöglichkeiten durch zeitsparende Software-Features über die Zentrale und Webserver
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Videoverifikation mit bis zu 6 ABUS Netzwerkkameras
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen
- Integriertes PSTN-Wählgerät, Leitstellenprotokolle (auch IP-basiert) und E-Mail-Benachrichtigung
- VdS-Home-zertifiziert sowie EN 50131-1 Grad 2

Der bewährte Rundumschutz – jetzt noch besser

Die Secvest Funkalarmanlage ist die konsequente Weiterentwicklung der seit Jahren auf dem Sicherheitsmarkt erfolgreichen Secvest 2WAY. Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall integriert die Secvest jetzt auch Videoverifikation, eine mobile Steuerung per Webbrowser und App sowie weiterhin den einzigartigen mechatronischen Einbruchschutz, den es bislang nur von ABUS gibt.

Große Meldervielfalt und mobile Bedienoptionen

Mit bis zu 48 über Funk kommunizierenden Meldern sowie bis zu vier verdrahteten Meldern bietet die Secvest Funkalarmanlage für bis zu 50 Nutzer ein Maximum an Sicherheit. Verschiedene Bedienoptionen wie Codeeingabe, Proximity Chipschlüssel oder Fernbedienung entsprechen verschiedenen Anwendungsvorlieben. Ein neues Highlight ist die Steuerung der Zentrale via App. Das System kann damit vom Mobiltelefon aus bedient werden – und der beruhigende Blick in die eigenen vier Wände jederzeit von überall aus für die Gewissheit sorgen, dass Zuhause alles in Ordnung ist.



Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50000

Lückenlose Live-Videoüberwachung und –verifikation per App

Die aktuellen Videobilder von bis zu sechs IP-Kameras sind jederzeit abrufbar. Sämtliche Steuerungen wie das Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage oder die Abfrage von Statusberichten sind ebenfalls mit der Secvest App für Android oder iOS möglich.

Aktiver Schutz vor Einbruch

An Fenstern und Türen angebrachte Melder fungieren als mechanische und elektronische Sicherung in einem und bieten so den berühmten doppelten Einbruchschutz, der ABUS Mechatronik-Melder auszeichnet: Durch solide ineinander verkrallende Stahlriegel, die Einbrechern einen Widerstand von bis zu einer Tonne entgegen setzen sowie eine besonders sensible Detektion, die bereits den ersten Aufhebelversuch erkennt und der Alarmzentrale meldet – noch bevor der Täter im Haus ist.

Anwesenheit simulieren und Vorgänge rund ums Haus steuern

Über beliebig viele Funksteckdosen ermöglicht die Secvest eine automatische Steuerung des Lichts, der Stereoanlage oder Ähnlichem, um etwa im Urlaub oder im Alarmfall Anwesenheit vorzutäuschen. Über 32 Funk- und vier verdrahtete Ausgänge können beispielsweise das Licht im Haus oder Garagentore gesteuert werden. Bitte beachten Sie, dass die Secvest 2WAY Melder nicht mit der neuen Secvest Zentrale kompatibel sind.

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50000

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Aktiver Einbruchschutz | Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung) |
| Anschlüsse | 230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang |
| Anzahl Bedienelemente | 8 |
| Anzahl Benutzer | 50 |
| Anzahl Drahtzonen | 2 x CC oder 4 x FSL |
| Anzahl Ereignisse | 600 |
| Anzahl Fernbedienungen | 50 |
| Anzahl Funkzonen | 48 |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen | 6 |
| Anzeige | Display |
| Ausgänge | 32 Funk, 4 Draht |
| Batterie - Typ | 7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000) |
| Bedienung | an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server, |
| Bedienung | mobile Application, Telefon |
| Breite | 205mm |
| Duplex-Antennentechnologie | Ja |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Fernwartung | Ja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |
| Funkfrequenz | 868MHz |
| Funkleistung | 10mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 285mm |
| Integrierte Sirene | Ja |
| Kommunikation/Alarmierung | Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung |
| Länge | 46mm |
| Max. Anzahl Bedienteile | 8 |
| Max. Betriebstemperatur | 40°C |
| Max. Notstrom-Laufzeit | 24h |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30m |
| Menüführung | Sprachgeführt |
| Min. Betriebstemperatur | -10°C |
| Modulation | FM |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht | 1,13kg |
| Netzteil | Integriert oder extern |
| Netzwerk-Protokolle | HTTPS |
| Netzwerkanschluss | Ethernet |
| Norm | EN50131-1 Grad 2 |
| Notstromversorgung | Ja |



Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50000

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Programmierung | Über Web Server oder direkt an Zentrale |
| Protokolle | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 4 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Softwarestand | 3.01.01 |
| Spannungsversorgung AC | 230V |
| Spannungsversorgung DC | 13,8V |
| Spannungsüberwachung | Ja |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sprache OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU |
| Teilbereiche/Überwachungsbereiche | 4 |
| Umweltklasse | II |
| VdS Klasse | sonstige |
| Video-Verifikation | Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501 |
| Zertifizierungen | VdS Home, EN 50131 Grad 2, INCERT, VSÖ |
| Zugriffsschutz | Ja |