

Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Art.-Nr. FUF150010W



- Automatische Aktivierung und Deaktivierung der Alarmzentrale beim Sperren des Türzusatzschlosses
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Doppelhubriegel mit Außenschließzylinder und Drehknopf innen
- Für Türen mit DIN-Links- und DIN-Rechtsanschlag geeignet

Aktiver Einbruchschutz für Ihre Haustür

Das Secvest Funk Türzusatzschloss mit Doppelhubriegel, Außen- und Innenschließzylinder schützt Ihre Tür doppelt. Die Tür erhält eine zusätzliche mechanische Sicherung mit über einer Tonne Widerstand. Außerdem detektiert das Zusatzschloss Öffnungsversuche und sorgt damit für aktiven Einbruchschutz.

Automatische De-/ Aktivierung der Alarmanlage

Besonders komfortabel: Beim Sperren des Tür-Zusatzschlosses wird die Alarmzentrale automatisch scharf beziehungsweise unscharf geschaltet. Durch die akustische Rückmeldung werden Sie über den Status der Alarmanlage direkt informiert. Das Schloss ist in den drei Farbvarianten weiß und braun erhältlich

Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Art.-Nr. FUF150010W

Technische Daten

Batterietyp	2 x 1,5 V AAA Batterie
Breite	135mm
Detektionsverfahren	Magnetschalter und Magnetfeldsensorik
Funkleistung	10mW
Höhe	75mm
Länge	47mm
Max. Batterielebensdauer	1Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m

Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Montageort	Türe
Nettogewicht	127kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Magnetfeldsensor
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS