

ULTIVEST Funk-Außensirene (rot)

Art.-Nr. FUSG20000



- Robuste, wetterfeste Außensirene
- Keine Verkabelung erforderlich, da die Sirene komplett über Batterie versorgt wird
- LED-Blitztechnologie als Kombisignalgeber (Blitzfrequenz: 1 Hz)
- Sehr lauter Signalton 103 db (A) @ 1 m
- Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht getrennt möglich
- Über Deckel- und Abrisskontakt sabotagegeschützt
- Über Deckel- und Abrisskontakt sabotagegeschützt

Lautstärke und Lichtzeichen für wirksamen Schutz vor Einbrechern

Die ULTIVEST Funk-Außensirene erzeugt bei Alarm ein helles Blitzlicht und einen sehr lauten Signalton. In Wohngebieten, in denen eine Signalstärke von 103 Dezibel nicht zulässig ist, kann die Sirene auch ohne Ton betrieben werden. Das helle Blitzlicht erregt dennoch die nötige Aufmerksamkeit.

Robuste Technik ohne Angriffsfläche für Sabotagehandlungen

Die Funk-Außensirene verfügt außerdem über ein robustes, wetterbeständiges Gehäuse. Vollständig über Batteriestrom versorgt, entfällt eine aufwändige Verkabelung mit der ULTIVEST Zentrale. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt über Funk. Die Sirene ist über Deckel und Abrisskontakt vor Manipulation geschützt. Zur Erleichterung der Installation ist eine Wasserwaage in das Gehäuse integriert.

ULTIVEST Funk-Außensirene (rot)

Art.-Nr. FUSG20000

Technische Daten

Blinkfrequenz	1Hz
Breite	220mm
Einstellbarer Alarmton	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	300mm
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Länge	90mm
Max. Betriebstemperatur	60°C

Max. Luftfeuchtigkeit	93%
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Nettogewicht	2kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	103dB
Schutzart IP	43
Stromaufnahme Standby	15mA